

ALCATEL

home & business phones

Temporis IP715G GUIDE RAPIDE



Association

Si le combiné Alcatel IP15 n'est pas associé au Temporis IP700G, suivre la procédure d'association décrite ci-dessous :

Association:

Depuis le Temporis IP700G

1. Appuyer sur **MENU** > 3. **User Settings** > 6. **DECT handset**.
2. Sélectionner 1. **Register**.

Depuis le combiné Alcatel IP15

1. Appuyer sur **DESKSET** (ou **MENU** > **User Settings** > **Registration**) et appuyer sur la touche **#**.

Choix de la langue

Depuis Temporis IP700G

1. Appuyer sur **MENU** > 3. **User Settings** > 1. **Preferences** > 1. **Language**.
2. Choisir la langue de votre choix et valider

Depuis le combiné IP15

1. Appuyer sur **MENU** > **User settings** > **Language**.
2. Choisir la langue de votre choix et appuyer sur **SET**.

Emission d'un appel

Depuis Temporis IP700G

- **Pré-numérotation** : composer le numéro de téléphone et décrocher le combiné.
 - **Numérotation directe** : décrocher le combiné et composer le numéro de téléphone.
 - **Mains libres** : composer le numéro et appuyer sur la touche **ML** ou vice versa.
 - **Casque** : composer le numéro et appuyer sur la touche **☎** ou vice versa.
- Note: si vous avez plus d'un compte SIP activé, sélectionner celui que vous souhaitez utiliser avant de composer le numéro.

Depuis le combiné Alcatel IP15

- **Pré-numérotation** : composer le numéro de téléphone et appuyer sur **☎**.
- **Numérotation directe** : appuyer sur **☎** et composer le numéro de téléphone.
- **Mains libres** : composer le numéro et appuyer sur la touche **ML** ou vice versa.

- **Casque** : brancher le casque, composer le numéro et appuyer sur la touche **☎**.
- Note: si vous avez plus d'un compte SIP actif, depuis le Temporis IP700G sélectionner le compte que vous souhaitez utiliser avant de composer le numéro.

Réception d'un appel depuis le combiné Alcatel IP15

- **Combiné** : appuyer sur **☎**.
- **Casque** : depuis un casque branché sur le port jack, appuyer sur **☎**.
- **Mains libres** : appuyez sur **ML**.

Note: pour répondre à un 2ème appel, appuyer sur **REPON**.

Au cours d'un appel, basculer d'un terminal à l'autre

Transférer l'appel vers le combiné Alcatel IP15

Depuis Temporis IP700G

- Appuyer sur **Transf**.
- Sélectionner **Directe**.
- Composer votre numéro de téléphone.
- Appuyer sur **Transf**.
- Prendre l'appel depuis le combiné Alcatel IP15.

Transférer l'appel vers Temporis IP700G

Depuis le combiné Alcatel IP15

- Appuyer sur la touche **[>]**.
- Appuyer sur **AVEUGLE**.
- Composer votre propre numéro de téléphone.
- Appuyer sur **COMPOS**.
- décrocher depuis le poste Temporis IP700G.

IMPORTANT:

Pour toutes autres opérations, reportez-vous au mode d'emploi de chacun des terminaux

Environnement



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères. Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un produit neuf.

- (a)- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.
- (b)- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

Mention de copyright et marques

Copyright © 2015 ATLINKS. Tous droits réservés. ATLINKS se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits, sans préavis, afin d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.

Alcatel et Temporis sont des marques déposées. Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel-Lucent, utilisées sous licence par ATLINKS.

Modèle : Temporis IP715G FR IB
AW No.: 10001283 Rev.0 (FR)
Fabriqué en Chine
NOTICE_IP715G_FR

